

Cro

VIVAX

Made for you

VIVAX VOX

VIVAX

Model : BS-211

Ean code

3856005191024

VIVAX

SPEAKER SYSTEM
BS-211

BT
BLUETOOTH

mp3



OPIS

Bluetooth prenosivi zvučnik, USB reproduktor; MP3; FM Radio s memorijom ; AUX LINE in 3,5mm ; USB in; 2x25W RMS Audio izlaz (2x7,6cm zvučnici, 80Hz-16kHz), Napajanje: 3600mAh Punjiva baterija; Duboki i snažan zvuk, Punjenje putem Micro USB priključka, Do 6,5 sati reprodukcije (na srednjoj jačini)/ Do 3 sata na Maks. jačini; TWS funkcija uparivanja zvučnika za jači zvuk i bolji Stereo efekat; Mogućnost telefonskog razgovora preko zvučnika; Bočna LED iluminacija, Ručka za nošenje; IPX5 Zaštita

SPECIFIKACIJE

PLL FM Radio	Da
AM Radio	-
Auto Radio pretraga & Spremanje	Da
FM memorija	30
CD	-
Daljinski upravljač	-
LCD Zaslon	LED osvetljenje (On/Off tipka, Status baterije)
BBS (Bass boost sound)	Da
Equalizer funkcija	-
Sat	-
Auto Isključenje (ErP2 Reg.)	Da
Pojačalo	2.0Ch, 2x25W RMS
Frekventni raspon	80Hz - 16kHz +/- 3dB S/N:>70dB, Distortion: <0,1% 1kHz,1W

MULTIMEDIA

MP3/WMA/FLAC/WAV/AAC Da / - / - / - / -

Ostalo

TWS (True Wireless Stereo)-Uparivanje dva zvučnika za jači i širi Stereo zvuk ; Dolazni poziv i razgovor putem zvučnika, IPX5 klasa zaštite



TERMINALI

AUX-IN / AUX OUT	Da, 3,5mm / -
STEREO HEADPHONE in	-
USB	Da / MP3 Reprodukcijska
FM Antena	Da, priključen Audio kebel
SD/MMC	-
Prekidač za Uklj./Isklj.	Mekane tipke
Wireless MIC / MIC1 / GUITAR	- / - / -
NAPAJANJE / DIMENZIJE	
Audio Snaga	2 x 25W RMS (80Hz-16kHz)
Zvučnici	2x Širokopolasni zvučnici 2x3" (2x7,6cm)
L x W x H dimenzija uređaja	354 x 187 x 144 mm
L x W x H dimenzija kutije	373 x 172 x 205 mm
Težina Bruto/Neto	2,93 / 2,70kg
Napajanje	Lithium Battery 3600mAh, 7,4V
Punjenje	Da, Tip-C USB priključak

Oprema

Upute za uporabu	English, Croatian, Serbian, Macedonian, Albanian, Slovenian + local market languages
Daljinski upravljač	-
Pribor	Tip-C USB-USB kabel za punjenje, Audio AUX 3,5mm kabel, Uputa za uporabu

* Zbog različitih audio formata i verzije codec formata, moguće je da neće biti podržani svi navedeni formati. Proizvođač nije odgovoran za tako nastale probleme i to se ne smatra kvarom uređaja.

* Specifikacije proizvoda podložne su promjenama bez prethodne najave.